

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12.

единый адрес: gmi@nt-rt.ru

веб-сайт: <http://gazmash.nt-rt.ru>

Фильтры газовые ФГ-1,6-50, ФГ-1,6-80, ФГ-1,6-100.

Технические характеристики



Газовые фильтры **ФГ-1,6-50, ФГ-1,6-80, ФГ-1,6-100** используется для очистки природного газа, воздуха, и других газов неагрессивного от механических примесей. Фильтры устанавливают на газопроводы как в горизонтальном та и вертикальном положении до измерительных приборов, запорно-регулирующей арматуры, газогорелочных устройств котлов и других газоснабжающих установок, с целью повышения долговечности срока службы и надежности

оборудования.

Технические характеристики :

Параметры изделия	ФГ-1,6-50(В)	ФГ-1,6-80(В)	ФГ-1,6-100(В)
Рабочая среда	природный газ по ГОСТ 5542-87		
Диаметр условного прохода, мм	50	80	100
Максимальное рабочее давление, МПа, (кгс/см ²)	1,6 (16)		
Тип фильтрующего элемента	- сетка нержавеющая 0,08 мм (80 мкм) - синтетический иглопробивной материал 0,005 (5 мкм) - бумажно-целлюлозная кассета 0,005 и 0,05 мм (5 и 50 мкм)		
Допустимый перепад давления на фильтрующем элементе, кПа	5 (10)		
Габаритные размеры, мм, не более	210	270	320
— строительная длина L, мм	160	210	244
— ширина В	290	490	580
— высота Н			
Масса, кг, не более	8	13	18

Таблица пропускной способности:

Тип фильтр а	Р рабочее давление(избыточное), МПа															
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
ФГ- 1,6-50	700	110 0	135 0	160 0	175 0	205 0	220 0	250 0	260 0	270 0	280 0	2900	3000	3100	3150	3200
ФГ- 1,6- 50В	600	100 0	130 0	155 0	170 0	195 0	210 0	225 0	235 0	240 0	245 0	2500	2550	2600	2650	2700
ФГ- 1,6-80	140 0	230 0	265 0	325 0	370 0	425 0	470 0	525 0	560 0	600 0	625 0	6750	7000	7250	7500	7650
ФГ- 1,6- 80В	120 0	210 0	260 0	315 0	360 0	405 0	450 0	475 0	510 0	540 0	560 0	5800	6000	6200	6350	6500
ФГ- 1,6-100	215 0	350 0	410 0	505 0	570 0	650 0	720 0	810 0	865 0	925 0	965 0	1050 0	1085 0	1120 0	1160 0	1185 0
ФГ- 1,6- 100В	195 0	320 0	320 0	465 0	520 0	595 0	660 0	745 0	795 0	850 0	885 0	9750	9950	1035 0	1065 0	1090 0

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12.

единый адрес: gmi@nt-rt.ru

веб-сайт: <http://gazmash.nt-rt.ru>